

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Общие сведения об изделии

Преобразователь сигнала DS-112HAS - предназначен для выделения из цифрового HD/SD-SDI видеосигнала любых пар звукового сигнала и подачи на внешние аудиомониторы через управляемый аналоговый выход.

DS-112HAS должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от 0 до 40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения об изделии

Наименование изделия	DS-112HAS
Наименование изготовителя	ООО «ЛЭС-ТВ»
Адрес изготовителя	117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2
Декларация о соответствии изделия	ЕАЭС № RU Д-RU.ГР01.В.08963
Дата регистрации декларации о соответствии	19.06.2017
Срок действия декларации	18.06.2022

## Комплектность

Преобразователь сигнала DS-112HAS	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Кабель электропитания (Schuko > IEC320 C13)	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## Технические характеристики

Количество входов/выходов	1 / 1*2
Формат входных сигналов	HD/SD-SDI
Входное сопротивление, (Ом)	75
Тип входных разъемов	BNC
Формат выходных сигналов	аналог аудио, симметричный
Диапазон регулировки уровня выходного сигнала (при -12 dBfs и gain = 0), (дБ)	-80 ... +8
Допустимая разрядность входного сигнала, (бит)	8 - 24
Максимальный уровень выходного сигнала, (дБм)	+20
Частота дискретизации выходного сигнала, (кГц)	48
Тип выходных разъемов	XLR 3-pin male
Напряжение питания, (В)	100 - 240
Потребляемая мощность, (Вт)	8
Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 123

## Гарантийные обязательства

Фирма ЛЭС-ТВ, производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены фирмой ЛЭС-ТВ.

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей;
  - d. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - e. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в фирме ЛЭС-ТВ.

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, компания «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90

## Свидетельство о приёмке

Преобразователь сигнала DS-112HAS соответствует техническим условиям:

ТУ 6574-009-43247780-2014

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приёмку \_\_\_\_\_